

BX-15, utvending sirene

BX-15 er en sirene for utvendig montering. Sirenen er designet for Holars 2080- og 2020-sentralene.

BX-15 har rødt strobelys (blitz) for å vekke ekstra oppmerksomhet.

Max lydtrykk = 104 db.

Kan gi ulike sirenelyster for brann, innbrudd og sabotasje.

Konfigureres med dip-switch.

Teknisk beskrivelse

- Radio frequency; 868MHz.
- D Cell Alkaline batteri. 4 stk.
- Lav batteristand > SMS rapport.
- Sirene. 104 db, målt på 1 meters avstand.
- Kodekombinasjoner; 16 777 216.
- Tamper sikret.
- Rekkevidde = 300 meter i fri sikt.
- Temperaturtoleranse; -20 til +45C.

